

## Funkhandsender 433 MHz / 868 MHz

**Merkmale**

- sofort einsetzbarer, kompakter Handsender mit 2, 4 oder 6 Tasten
- werksseitig programmiert und durch Nutzer konfigurierbar
- konfigurierbar für unser Festcode- oder Keeloq-Protokoll
- kompatibel zu den meisten unserer Funkempfänger (433 MHz und 868 MHz)
- LED zur Sendekontrolle
- anmelde- u. gebührenfreier Betrieb in der EU und der Schweiz

**Beschreibung**

Die Handsender der Serie EFS-xMP sind kompakte und preiswerte Geräte, die sowohl für das Frequenzband 433.92 MHz als auch 868.3 MHz erhältlich sind. Das Frequenzband ist jedoch nicht wechselbar.

Die Code-Einstellung des Senders erfolgt in der Regel werksseitig und ist auf den entsprechenden Funkempfänger abgestimmt. Mit dem geeigneten Programmieradapter kann die Konfiguration vom Nutzer geändert werden. Die erforderliche Software ist kostenlos verfügbar.

**Funktion**

Die Funkhandsender EFS-xMP sind mit den meisten unserer Funkempfänger (433 MHz und 868 MHz) kombinierbar. Sie können entweder für eine Festcode- oder eine Keeloq-Anwendung (Rolling-Code) programmiert werden.

Die Einstellung der Funktionen erfolgt am Funkempfänger. Der Handsender übermittelt lediglich einen Code, anhand dessen der Funkempfänger die jeweilige Funktion ausführt.

Zusammen mit einem passenden Funkempfänger erhält der Kunde ein flexibles System, das jederzeit auf die Bedürfnisse und die jeweilige Anwendung angepasst werden kann.

**Technische Daten**

Frequenz	433.92 MHz oder 868.3 MHz
Sendeleistung	max. 1 mW
Reichweite (im Freifeld)	ca. 100 - 150 m
Kanalanzahl	2, 4 oder 6
Bedienelement	Drucktasten
Beschriftung	Laserbeschriftung auf Anfrage
Code	20 Bit (linear) / 32-Bit (Keeloq)
Code-Einstellung	ab Werk konfiguriert / durch Nutzer konfigurierbar (Programmieradapter erforderlich)
Modulation	ASK (AM)
Sendekontrolle	optisch (LED)
Stromaufnahme	typ. 7 mA (max. 15 mA)
Spannungsversorgung	3V (CR2032 Lithium)
Schutzart	IP40
Abmessungen	75 x 40 x 16 mm
Gewicht (inkl. Batterie)	28 g
Betriebstemperatur	-10 ... +50°C

**EFS-2MP****EFS-4MP****EFS-6MP****Lieferumfang**

- 1 x Funkhandsender EFS-xMP mit Schlüsselring
- 1 x 3V-Batterie (CR2032 Lithium)

## Funkhandsender 433 MHz / 868 MHz

## Bestellbezeichnung

## Tastenzahl

**2MP** 2 Tasten**4MP** 4 Tasten**6MP** 6 Tasten

## Frequenz

**433** 433.92 MHz**868** 868.3 MHz

## Protokoll

**FCP** Festcode-Protokoll (bei Verwendung von Funkempfängern mit Schaltkontakten/Relais)

bei Bestellung den Code angeben (z.B. 100001-6)

**HCS** Keeloq-Protokoll (bei Verwendung von Funkempfängern mit Schnittstelle)

bei Bestellung die Adresse und ID angeben (z.B. Adr. 14, ID 59)

E F S - 6 M P - 4 3 3 - F C P


Sicherheitshinweise 

Diese Funkhandsender sind nicht für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Anlagen zulässig! Sofern bestimmte Anforderungen an die Sicherheit gestellt werden, sind diese durch übergeordnete Maßnahmen mit dafür zugelassenen Betriebsmitteln umzusetzen.

Steuern Sie keine Anwendung bei der Gefahr für Leib und Leben besteht oder Sachschäden entstehen können, wenn Sie keinen Sichtkontakt zur Anwendung haben!

Installationshinweis 

Die Montage/Inbetriebnahme darf ausschließlich durch Fachfirmen oder entsprechend qualifiziertes Personal erfolgen!

Bedienungshinweis 

Die Geräte dürfen nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben verwendet werden. Sie dürfen nur unbeschädigt und unter den angegebenen Umweltbedingungen eingesetzt werden.